



Valaisinten maksimiryhmäkoot/sulake

Maximum luminaire group sizes/circuit breaker

Maximalt antal armaturer per säkring

VALAISIN LUMINAIRE ARMATUR	TEHO JA OHJAUS POWER AND CONTROL EFFEKT OCH STYRNING	B10	B16	B20	C10	C16	C20
SteraLux Area Evo-S	500W	3	5	6	3	5	6
SteraLux Area Evo-M	1000W	1	2	3	1	2	3
SteraLux Area Evo-L	1500W	1	1	2	1	1	2
SteraLux Area Lite-S	60W	10	16	20	16	26	33
SteraLux Area Lite-M	150W	2	4	5	4	7	9
SteraLux Area Lite-L	300W	5	9	11	5	9	11

Kaikki tässä dokumentissa annetut maksimiryhmäkoot ovat ohjeellisia. Ryhmäkokoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, sulakkeen käyttöympäristö ja kuormitus. Stera Technologies Oy ei vastaa todellisista ryhmäkoista.

The announced circuit breaker group sizes are indicative values. When designing actual group sizes one need to take into account at least the following: cabling, circuit breaker installation environment and the loading of the circuit breaker. Stera Technologies Oy is not responsible for the actual group sizes.

De listade antalen armaturer per säkring är indikativa. Vid utformning av det faktiska antalet armaturer måste hänsyn tas till åtminstone följande: Kablar, kabeldragning, säkringarnas belastning och säkringarnas installationsmiljö. Stera Technologies Oy ansvarar inte för de faktiska armaturantalen.