



Valaisinten maksimiryhmäkoot/sulake

Maximum luminaire group sizes/circuit breaker

Maximalt antal armaturer per säkring

VALAISIN LUMINAIRE ARMATUR	TEHO JA OHJAUS POWER AND CONTROL EFFEKT OCH STYRNING						
		B10	B16	C10	C16	D10	D16
Steralux Area Classic	150W ON/OFF	2	3	4	6	8	13
	150W DALI	2	3	4	6	8	13
	200W ON/OFF	2	3	4	6	5	8
	200W DALI	2	3	4	6	5	8
	320W ON/OFF	0	1	1	2	3	5
	320W DALI	0	1	1	2	3	5
Steralux Area Industrial	100W ON/OFF	2	4	4	7	9	15
	100W DALI	2	4	4	7	9	15
Steralux Area Modular	1X ON/OFF	2	4	4	7	9	15
	1X DALI	2	4	4	7	9	15
	2X ON/OFF	2	3	4	6	6	10
	2X DALI	2	3	4	6	6	10
	3X ON/OFF	1	3	2	4	3	5
	3X DALI	1	3	2	4	3	5

Kaikki tässä dokumentissa annetut maksimiryhmäkoot ovat ohjeellisia. Ryhmäkokoja suunniteltaessa on huomioitava vähintään kaapelointi, sulakkeen käyttöympäristö ja kuormitus. Stera Technologies Oy ei vastaa todellisista ryhmäkoista.

The announced circuit breaker group sizes are indicative values. When designing actual group sizes one need to take into account at least the following: cabling, circuit breaker installation environment and the loading of the circuit breaker. Stera Technologies Oy is not responsible for the actual group sizes.

De listade antalen armaturer per säkring är indikativa. Vid utformning av det faktiska antalet armaturer måste hänsyn tas till åtminstone följande: Kablar, kabeldragning, säkringarnas belastning och säkringarnas installationsmiljö. Stera Technologies Oy ansvarar inte för de faktiska armaturantalen.